



LS2010



安装前，请先阅读以下安全说明

- › 不按照安装说明书进行安装，所引起的任何故障和损失，不在厂家的保修范围内。
- › 务必确保安装 要符合当地的法律法规要求。
- › 输入电压 220-240VAC 50/60Hz
防护等级 IP67
- › 仅可使用罗玛思科的电源，控制设备以及电缆。
- › 确保输入端要有浪涌保护。
- › 当电源接通时，禁止进行任何接线。
- › 请勿擅自对本产品进行任何改动。
- › 安装过程中，请保持灯具和电源连接部分的清洁，并防止施工灰尘和潮气进入灯具内部。
- › 安装者务必要确保灯具安装的密封性，以免使用过程中 有水汽进入灯具内部。

灯具倾斜角度的调整处

松开螺钉，调整投射角度，
调至所需投射角度后旋紧螺钉。

灯具旋转角度的调整处

松开螺钉可旋转角度，
调至所需角度后旋紧螺钉。

灯具可以插入混凝土(或旱地)到这个位置。

桩架/混凝土锚


置于土里或混凝土里。安装人员务必确
保安装要符合当地的法律法规要求。

77类型的连接

软线缆供电输入，
用于已有连接器装置的安装。
连接至PowerSync™的主线缆。

84类型的连接

软线缆供电输入，
用于无连接器装置的安装。
连接至电源线。
线的颜色和指定含义，
请参考右边表格。



颜色	指定
蓝色	零线
黄/绿	接地线
棕色	火线
黑色	数据线

连接或断开线缆前，
务必要先切断电源。
否则会导致灯具部件的损坏。